

Anleitung zur manuellen Suche von SKY-HD-Sender mit HUMAX-Receiver S HD 3

Manuellen Suchlauf durchführen

Nur für erfahrene Nutzer empfohlen!

Der manuelle Suchlauf ermöglicht eine Kanalsuche mit zusätzlichen Suchparametern. Um einen manuellen Suchlauf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

WÄHLEN SIE **MENU** **OK** **Suchlauf** **OK** **Manueller Suchlauf** **OK**

HINWEIS Aktuelle Senderlisten zum Empfang der Sky Programme finden Sie im Internet unter sky.de/sky.at oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Kabelnetzbetreiber.

Im folgenden Bild sind die Frequenzen der Gemeinschaftsantenne eingetragen:



Im nächsten Bild sind die restlichen Frequenzen der Gemeinschaftsantenne eingetragen. Hierzu muss nur die Start- u. Endfrequenz geändert werden und danach der Suchlauf gestartet werden:

Service-Menü

Manueller Suchlauf

Start-Frequenz	00114,0	MHz
End-Frequenz	00280,0	MHz
Schrittweite	8	MHz
Symbolrate	06900	kSymbols/s
Modulation	256-QAM	
Signalqualität Tuner 1/2	100%	100%
Signalstärke Tuner 1/2	8,3%	8,3%

Suchlauf starten

Abbrechen

Eine komplette Anleitung vom Receiver finden Sie unter www.sky.de